

WebSensor - thermomètre

code: P8510



Capteur Web P-line avec capteur de température intégré. Alarme à distance.

Processing and analysis of measured data:

- online in [COMET Cloud](#)
- [COMET Database](#) software
- [integration into 3-party systems](#)

Données techniques

Précision de la mesure de la température	$\pm 0,8$ ° C sur -10 ° C, ± 2 ° C en dessous de -10 ° C
Résolution	0.1°C
Intervalle de mesure	2s
Unités supportées	degrés Celsius, degrés Fahrenheit
Plage de fonctionnement de la température	-30 à $+80$ °C
Protection IP	IP30
Connexion LAN	Connecteur RJ-45, 10Base-T ou 100Base-TX
Protocoles de communication	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Protocoles d'alarme	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Configuration	T-Sensor, WWW configuration
Power	5 Vcc, max. consommation d'énergie 1W
Câble d'alimentation	coaxial, diamètre 5,5 x 2,1 mm
Dimensions	88,5 x 126 x 39,5 mm (L x H x P), longueur de la tige 53 mm
Poids	environ 130g
Garantie	3 ans