

## WebSensor - thermomètre avec interface Ethernet

code: T4511



Capteur Web t-line pour température ambiante pour capteur Pt1000.  
Alarme à distance.  
Web Sensor pour sonde de température externe Pt1000.

### Données techniques

Précision de la sortie de température	± 0,2 ° C (sans sonde de température)
Résolution	0.1°C
Intervalle de mesure	2s
Unités de température disponibles	degrés Celsius, degrés Fahrenheit
Plage de fonctionnement de la température	-30 à + 80 ° C
Protection IP	IP30
Connexion LAN	Connecteur RJ-45, 10Base-T ou 100Base-TX
Protocoles de communication	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Alarm protocols	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Configuration	Capteur T, configuration WWW
Alimentation	9 à 30Vdc, consommation maximum 1W
Câble d'alimentation	coaxial, diamètre 5,5 x 2,1 mm
Dimensions	88,5 x 94 x 39,5 mm (L x H x P)
Poids	environ 145g
Garantie	3 ans